





**Otomasyon dan gelen çıkış com/no  
Olarak buraya bağlanır.plaka tanıma  
Hgs veya kart okuyucular için kullanılabilir.**

**Kurulum:** Bu kapı motoru fotosel için "NO" kullandığından fotoselsizde çalışır.fotosel kullanılması firmamız tarafından can ve mal güvenliği için kullanılması kesinlikle tavsiye edilir.

220v ac girişini bağlayın.topraklamayıda bağlamayı unutmayınız.

1-KAPI KAPANMA YÖNÜ SAĞ İSE;yukardaki resimdeki gibi

2-krameyer dişli üzerindeki manyetik sivici ayarlayın bunu için redüktörü boşa çıkartın kapıyı el ile kapatın motor karşınızda iken ve kapanma sağa doğru ise kapı kapanma pozisyonuna geldiğinde kart üzerinde led11 ışığı yanacak ,kapıyı sola hareket ettirin ve max açıklığa geldiğinde kart üzerinde led7 yanacak şimdi kapı limit siwiç ayarı bitmiştir.

3-kart üzerindeki k2 yön seçim sivici solda olacak.

4-şimdi kapıyı tekrar ortaya getirin ve ortada iken redüktörü kilitleyin ve kapıyı el ile itekleyerek tam kilitlenmesini sağlayın.

3-şimdi "F^^ tuşuna 1 kez bas/bırak ilk hareket kapanma yönü olacak ve anakartta close ledi yanacak kapı kapanacak limit e gelince duracak.şimdi tekrar "F^^ tuşuna bas/bırak anakartta open led i yanacak kapı açılıp limit e gelince duracak.

Kurulum tamamlanmıştır.

**KAPI KAPANMA YÖNÜ SOL İSE :** manyetik siwiçlerin pozisyonunu değiştirin aşağı/yukarı yönlerinde anakartta yön seçim butonu sağa çekin be yukardaki adımları tekrarlayın.

Otomatik kapanma istenirse ;dip siwiç "3 ve 6" on konuma getir.açık beklenmesi istenen süre için "F" butonuna bas/bırak yapın her bas/bırak 1sn ekleyecektir.istenilen zaman ayarladığında Dip siwiçten "6" numarayı off konuma getirin.işlem tamamdır.

Kumanda eklemek:"study" tuşuna 3 sn basılı bekle kırmızı led sönecek şimdi uzaktan kumanda dan herhangi bir tuşa basılı bekleyin buzzer sesi gelecek tanıtma tamamdır.

Kumanda silmek:"study" tuşuna basılı bekleyi 10sn şimdi tüm hafıza silinecektir.

Dipsiwiç 1 on ise: uzaktan kumanda ile tektuşa geçer ve aç/dur/kapa senaryosuna geçiş yapar.